



SSE MV-ONE-Z6

SYSTEME SANS FIL MOBILE - MOVEMIC - Emetteur - Micro cravate sans fil nomade

Code EAN : 0042406772570



Présentation

MoveMic est une nouvelle famille de microphones sans fil pour les créateurs de contenu, vidéastes et journalistes de terrain dans l'ère du temps. Cette solution est composée de microphones cravate sans fil à un et deux canaux, ainsi que d'un récepteur séparé pour donner aux créateurs la possibilité d'enregistrer sur n'importe quel appareil.

Micro cravate sans fil Direct-to-phone* avec boîtier de charge.

Enregistrement audio de haute qualité directement sur le téléphone sans avoir besoin d'un récepteur

* L'utilisation Direct-to-phone n'est recommandée qu'avec les applications MOTIV Video et Audio uniquement.

Shure recommande d'utiliser le récepteur MoveMic pour une compatibilité supplémentaire avec les applications tierces sur mobile.

Livré avec boîtier de charge pour 2 micros cravate

Permet d'effectuer 2 charges supplémentaires de 8h d'autonomie pour les émetteurs

Alimentation via câble USB-C fourni

Bonnets anti-vent inclus

Spécifications

- Capsule : N/A
- Catégorie : cravate
- Directivité : omnidirectionnelle
- Nombre max de systèmes simultanés : 2
- Scanner de fréquence : Non
- Specs complémentaires :
- Réponse en fréquence : 50-20Khz +/-1Db
- Plage dynamique (pondération A) : 100dB
- Bruit d'entrée équivalent (pondéré A, Sortie Camera = niveau Ligne) : 31dB SPL
- Bruit d'entrée équivalent (pondéré A, Direct to phone) : 36dB SPL
- Niveau de pression acoustique max. (SPL) : 130dB SPL
- Sensibilité lorsqu'il est utilisé avec MV-LAV (Gain du Micro = 0dB) : -45dBV @94dBSPL
- Résolution : 24 Bit
- Taux d'échantillonnage : 48ksps or 44.1ksps (selon appareil hôte)
- Plage de réglage du gain : 0 – 60 dB
- Portée : jusqu'à 30 mètres en champ libre
- Poids et dimensions micro-cravate : 8,2gr, 46 x 22 x 15mm