



Gemini - XGA 4000



Amplificateur sonorisation

L'amplificateur Gemini XGA-4000 offre une puissance impressionnante de 4000 W en crête instantanée, avec une connectivité polyvalente, une ventilation optimale et des protections intégrées pour une performance fiable et une longue durée d'utilisation.



- Gemini XGA 4000
- Amplificateur PA puissance max. 4 000 W, correspond à :
- Puissance à 4 ohms : 2 x 350 W RMS
- Puissance à 8 ohms : 2 x 250 W RMS
- Puissance à 8 ohms (mode bridge) : 1 x 700 W RMS
- Entrées symétriques : XLR et Jack 6,35 mm
- Entrées asymétriques : RCA
- Sorties SpeakOn x3 (Canal A / Canal B / Bridge)
- Sortie sur borniers à vis
- Réglage de volume : potentiomètre cranté
- Volume réglable selon les canaux
- Limiteur intégré pour protéger ampli et enceintes
- Ventilation à faible bruit et à vitesse variable
- Commutateur mode Bridge

- Commutateur de mise à la terre
- Modes : Stéréo - Parallèle Mono – Bridge
- Indicateurs à led en face avant : signal - clip - protection - bridge
- Réponse en fréquences : 10 Hz – 50 kHz
- THD : < 0.1%
- Sensibilité d'entrée et Impédance: 0,77 V / 20 k#
- Rapport Signal / Bruit : > 100dB
- Alimentation : 115 V / 230 V (commutable)
- Boîtier métallique résistant
- Poignées frontales
- Compatible Rack 19" : 2U
- Dimensions : 482 x 350 x 88 mm
- Poids : 10,6 kg

- Ref : GEMXGA4000
- EAN : 0747705204417

- Weight : 12.6Kg