



Gemini - XGA-3000



Amplificateur sonorisation

L'amplificateur Gemini XGA-3000 offre une puissance de 3 000 W, une flexibilité maximale avec ses modes stéréo, mono parallèle et bridge, tout en garantissant une performance stable grâce à son système de ventilation efficace et ses protections intégrées contre la surchauffe et les courants continus.



- Gemini XGA-3000
- Amplificateur PA puissance max. 3 000 W, correspond à :
 - Puissance à 4 ohms : 2x 200 W RMS
 - Puissance à 8 ohms : 2x 150 W RMS
 - Puissance à 8 ohms (mode bridge) : 1x 400 W RMS
- Entrées symétriques : XLR et Jack 6,35 mm
- Entrées asymétriques : RCA
- Sorties speakON x3 (Canal A / Canal B / Bridge)
- Sortie sur borniers à vis
- Réglage de volume : potentiomètre cranté
- Volume réglable selon les canaux
- Limiteur intégré pour protéger ampli et enceintes
- Ventilation à faible bruit et à vitesse variable
- Commutateur mode Bridge
- Commutateur de mise à la terre
- Modes : Stéréo - Parallèle Mono – Bridge
- Indicateurs à LED en face avant : signal - clip - protection - bridge
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 50 kHz
- THD : < 0,1 %
- Sensibilité d'entrée / impédance: 0,77 V / 20 k#
- Rapport signal/bruit : > 90 dB
- Alimentation : 115 V / 230 V (commutable)
- Boîtier métallique résistant
- Poignées frontales
- Compatible Rack 19" : 2U
- Dimensions : 482 x 350 x 88 mm
- Poids : 8,6 kg

- Ref : GEMXGA3000
- EAN : 0747705204387

- Weight : 10.6Kg